

NEXTtec S.r.L. Via Ivrea, 71/B  
10098 RIVOLI - TO - Italy  
Tel. r.a. 011.95.39.214  
Fax. 011.95.95.318  
<http://www.nexttec.it>  
e-mail: [info@nexttec.it](mailto:info@nexttec.it)

NEXTtec

NEXTtec



# Centrale LINK8P RX

**Ingresso 09**

◀ Rit. 00 sec. ▶

N.B. Rit.00 = ingresso istantaneo

Imposta il tempo di ritardo ingresso, per impostare il tempo usa i tasti freccia oppure i tasti numerici



Convalida e procedi al parametro successivo

**Ingresso 09**

◀ Attivo 24H NO ▶

Programma l'attività dell'ingresso sempre attivo o attivo solo quando il sistema è attivo, scegliendo NO è attivo solo se il sistema è attivo, scegliendo SI è sempre attivo 24 ore su 24



Convalida e procedi al parametro successivo

**Ingresso 09**

◀ Tx.Ripr. NO ▶

N.B. La programmazione è valida solo per trasmissioni DTMF ad istituti di vigilanza

Trasmissione della chiusura ingresso scegliendo NO la chiusura non viene trasmessa scegliendo SI la chiusura ingresso viene trasmessa



Convalida e procedi al parametro successivo

**Ingresso 09**

◀ AutoReset NO ▶

N.B. Programmare SI se l'ingresso è utilizzato per il controllo di allarmi tecnici

Autoreset allarme, se l'ingresso si richiude prima dello scadere del tempo di ritardo, l'allarme viene generato. scegli SI per non generare l'allarme scegli NO per generare l'allarme



Convalida e procedi al parametro successivo

**Testo Attivaz. Assenza Rete**

N.B. Il testo viene utilizzato per comporre il messaggio di allarme

Testo alfanumerico di "Apertura ingresso". Per scrivere o variare il testo premi per qualche secondo il tasto zero



Scrivi il testo con i tasti alfanumerici poi convalida il testo con il tasto



Seleziona il parametro successivo

**Testo Disatt. Ritorno Rete**

N.B. Il testo viene utilizzato per il messaggio chiusura ingresso (solo se TX.Ripr. SI)

Testo alfanumerico di "Chiusura ingresso". Per scrivere o variare il testo premi per qualche secondo il tasto zero



Scrivi il testo con i tasti alfanumerici poi convalida il testo con il tasto



Seleziona il parametro successivo

**◀ Ing.10 C. Off ▶  
Ingresso Batt.**

La programmazione dei parametri dell'ingresso filare è terminata, il display visualizza l'ingresso successivo Ripeti la stessa procedura per programmare i restanti ingressi, poi esci dal menù ingressi digitando il tasto



## Ingressi radio


Programmazioni valide per gli ingressi radio di centrale da 33 a 64  
 Attenzione se è presente l'espansione seriale 3 gli ingressi radio disponibili vanno da 41 a 64

**Ingressi radio - Tabella parametri programmabili**

Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Memorizz.?	Memorizzazione del trasmettitore radio	TX codice
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri
ON/OFF/NUL	ON = ingresso incluso - OFF = ingresso escluso NUL=annullato	ON - OFF- NUL
Tipo	Tipo Furto o Tipo Chiave	Furto o Chiave
Associaz. In.	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1 - 2 - 3
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 00 a 90
Progr.Gong	Abbinamento dell'ingresso al programma Gong	SI o NO
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H	SI o NO
TX.Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS)	SI o NO
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO
AutoEscl. x	L'ingresso si autoesclude al raggiungimento del numero impostato	Da 0 a 9
TX Stato	Trasmette lo stato dell'ingresso ad ogni sua variazione	SI o NO
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri
Testo Disatt.	Testo alfanumerico per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri

◀ Ing.33 r. Nul ▶  
**Ingresso 33**

Scegli l'ingresso con i tasti freccia  
 Oppure seleziona direttamente l'ingresso con i tasti numerici



N.B. La lettera "r" minuscola indica che la l'ingresso radio non ha nessun codice radio memorizzato.

Per attivare, disattivare o annullare l'ingresso



On = ingresso incluso  
 Off = ingresso escluso  
 Nul = ingresso annullato

N.B. La lettera "R" maiuscola indica che l'ingresso radio ha un codice radio memorizzato

Per scrivere o variare la descrizione alfanumerica dell'ingresso premi il tasto per qualche secondo



Scrivi il testo con i tasti alfanumerici poi convalida il testo con il tasto



Seleziona il parametro successivo



**Ingresso 33**  
 ◀ Tipo:Furto ▶

Scegli la specializzazione ingresso "Tipo Furto" oppure "Tipo Chiave"



Convalida e procedi al parametro successivo



**Associaz. In. 33**

1 2 3

Scegli i programmi a cui abbinare l'ingresso  
Il numero visualizzato indica che l'ingresso  
è abbinato al programma. Per abbinare o  
disabbinare i programmi usa i tasti numerici



Convalida e procedi al  
parametro successivo

**Ingresso 33**

◀ Rit.Lungo NO ▶▶

Scegli l'unità di misura del tempo di ritardo ingresso,  
scegliendo NO, il tempo di ritardo è espresso in secondi,  
scegliendo SI il tempo di ritardo è espresso in minuti



Convalida e procedi al  
parametro successivo

**Ingresso 33**

◀ Rit. 00 sec. ▶▶

Imposta il tempo di ritardo ingresso, per impostare  
il tempo usa i tasti freccia oppure i tasti numerici



Convalida e procedi al  
parametro successivo



N.B. Rit.00 = ingresso istantaneo

**Ingresso 33**

◀ Progr.Gong NO ▶▶

Abbinamento ingresso al programma Gong  
scegliendo NO, l'ingresso non è abbinato  
scegliendo SI l'ingresso è abbinato



Convalida e procedi al  
parametro successivo

**Ingresso 33**

◀ Attivo 24H NO ▶▶

Programma l'attività dell'ingresso sempre attivo o attivo solo  
quando il sistema è attivo, scegliendo NO è attivo solo se il  
sistema è attivo, scegliendo SI è sempre attivo 24 ore su 24



Convalida e procedi al  
parametro successivo

**Ingresso 33**

◀ Tx.Ripr. NO ▶▶

Trasmissione della chiusura ingresso  
scegliendo NO la chiusura non viene trasmessa  
scegliendo SI la chiusura ingresso viene trasmessa



Convalida e procedi al  
parametro successivo



N.B. La programmazione è  
valida solo per trasmissioni  
DTMF ad istituti di vigilanza

**Ingresso 33**

◀ AutoReset NO ▶▶

Autoreset allarme, se l'ingresso si richiude prima dello  
scadere del tempo di ritardo, l'allarme viene generato.  
scegli SI per non generare l'allarme  
scegli NO per generare l'allarme



Convalida e procedi al  
parametro successivo



N.B. Programmare SI se  
l'ingresso e' utilizzato per il  
controllo di allarmi tecnici

Nel menù programmazioni "Varie telefonia" si programmano parametri che caratterizzano il funzionamento della sezione telefonica della centrale LINK8, in particolare si definiscono le seguenti funzioni:

Abilitare o disabilitare il funzionamento del combinatore telefonico PSTN.

Programmazione della soglia minima del segnale GSM al di sotto della quale si ha il ripristino del modulo GSM

Programmazione del numero di squilli alla risposta, per la funzione risponditore

L'abilitazione della funzione di controllo periodico "Test orario" di controllo presenza linea telefonica.

**Tabella Varie telefonia**

Specializzazione	Descrizione funzione	Programm.
Modul. PSTN	Abilitazione del modulo telefonico	SI o NO
Campo Min.	Programmazione del livello minimo di campo telefonico	Da 0 a 20
N. Squilli	Programmazione del numero degli squilli alla risposta	Da 0 a 6
Test Orario	Abilitazione della funzione test orario presenza linea telefonica	SI o NO

**Telefonia**  
◀ **Varie Telefon.** ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente

Per accedere al menù

Funzione risponditore, programmazione del numero di squilli prima che il combinatore attende prima di rispondere alla chiamate entranti.

**Varie Telefon.**  
◀ **N. Squilli 0** ▶

Programma il numero di squilli alla risposta

Convalida la scelta e procedi

**Varie Telefon.**  
◀ **Tst Orario NO** ▶

Abilita o disabilita il test orario  
Scegli SI per abilitare il test   
Scegli NO per disabilitare il test

Convalida la scelta e procedi

Abilitazione della funzione presenza in vita, con la funzione abilitata il modulo PSTN effettua chiamate periodiche con cui testa il suo stato di funzionamento. N.B. La chiamata di test presenza in vita per gli istituti di vigilanza viene effettuata una volta la giorno all'ora impostata ai numeri predefiniti con i caratteri A, C, CD (invio dati in digitale).

**Ingresso 33**  
◀ **AutoEsclu. x4** ▶

Impostazione del numero massimo di allarmi che l'ingresso può generare prima di autoescludersi

Convalida e procedi al parametro successivo

**Ingresso 33**  
◀ **Memorizz.? NO** ▶

Memorizzazione del codice del trasmettitore radio seleziona SI

Convalida e procedi al parametro successivo

**Azionare il Dispositivo**

Manda in trasmissione il dispositivo radio (contatto o sensore) dal quale vuoi apprendere il codice ad operazione completata il display visualizza "Dispositivo memorizzato"

Seleziona il parametro successivo

**Ingresso 33**  
◀ **Tx. Stato NO** ▶

Abilita la trasmissione dello stato ingresso apertura e chiusura. Seleziona SI per abilitare

Convalida e procedi al parametro successivo

◀ **Ing.34 r. Off** ▶  
**Ingresso 34**

La programmazione dei parametri dell'ingresso radio è terminata, il display visualizza l'ingresso successivo

Ripeti la stessa procedura per programmare i restanti ingressi, poi esci dal menù ingressi digitando il tasto

### Codici di attivazione e codici chiave

La centrale può memorizzare fino a 32 codici i codici possono essere digitati da tastiera possono indifferentemente essere importati da chiavi RFID, ogni codice è identificabile tramite una descrizione alfanumerica, per ognuno di essi può essere programmato operabilità diversa

Codici chiave - Tabella parametri programmabili		
Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Nome codice	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri
Codice	Compilazione - memorizzazione del codice max. 7 caratteri	Max. 7 caratteri
Assoc. Codice	Associazione del codice ai 3 programmi di funzionamento	1 - 2 - 3
Ciclica	Scelta della modalità di funzionamento Ciclica	SI o NO
A Sequenza	Scelta della modalità di funzionamento a Sequenza	SI o NO
Progr.Gong	Abbinamento del codice al programma Gong	SI o NO

**Menu Tecnico**  
◀ Prg Codici Ch ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente

Per accedere al menù

◀ Codice Ch. 01 ▶  
Chiave 01

Scegli il codice con i tasti freccia Oppure seleziona direttamente il codice con i tasti numerici

Per scrivere o variare la descrizione alfanumerica del codice premi il tasto zero per qualche secondo

Scrivi il testo con i tasti alfanumerici poi convalida il testo con il tasto

Seleziona il parametro successivo

**Codice Ch. 01 \***  
◀ Codice xxxxxx ▶

Viene visualizzata la videata del codice l'asterisco fisso indica che la posizione del codice è libera (nessun codice memorizzato) l'asterisco lampeggiante indica che la posizione "Codice Ch.01" è già occupata da un codice di attivazione precedentemente memorizzato.

Attenzione il codice memorizzato non viene visualizzato in chiaro. Viene visualizzato con delle x

Per cancellare il codice premi per qualche secondo il tasto DEL

**Codice Ch. 01 \***  
◀ Codice - - - - - ▶

Scrivi il nuovo codice con i tasti numerici

Oppure memorizza una chiave RFID (trasponder) per memorizzare il codice della chiave, avvicina la chiave al lettore trasponder-

Convalida la programmazione del codice o della chiave e procedi al parametro successivo digita

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Ascolto In Corso

La centrale riproduce il messaggio selezionato (solo se il messaggio era già stato registrato).

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Messaggio OK ?

La centrale visualizza "Messaggio OK?" Se il messaggio ascoltato va bene digita

Per cancellare e registrare un nuovo messaggio digita

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Registrazione

La centrale è pronta per la registrazione Per registrare il messaggio accostati al microfono digita il tasto e inizia a parlare

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Reg. In Corso 050

Il display indica il tempo di registrazione residuo Per terminare la registrazione digita oppure attendi, la fine del tempo

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Ascolto In Corso

Finita la registrazione il messaggio viene riprodotto automaticamente

Mes ◀01▶ (Ch.1)  
Messaggio OK ?

Se il messaggio è OK digita

Se il messaggio non è OK digita

Mes ◀02▶ (Ch.2)

Viene visualizzato il messaggio successivo, ripeti la stessa procedura per registrare gli altri messaggi

N.B. Registrare i messaggi relativi ai canali utilizzati.

Quindi registrare nel messaggio 9 (Comune) l'indirizzo e/o il nome dell'utenza.

Dopo di che se si utilizzano l'interrogazione e i telecomandi del combinatore.

Registrare il messaggio 10 (Entrante) utilizzato dal combinatore per risponde alle chiamate.

Registrare i messaggi 11 (ON) e 12 (OFF) utilizzati dal combinatore per rispondere alle interrogazioni e confermare la commutazione dei telecomandi.

Registrare il messaggio 13 utilizzato dalla tastiera per la segnalazione vocale di ingressi aperti

Registrare i messaggi da 14 a 19 utilizzati dalla tastiera per segnalare l'attivazione e la disattivazione dei programmi 1, 2 e 3.

Al termine della registrazione dei messaggi esci dal menù "Messaggi vocali" digitando

In questo menù è possibile: registrare e/o ascoltare i messaggi di allarme vocale. Per la registrazione dei messaggi è disponibile uno spazio di registrazione 120 sec. Si possono registrare 19 messaggi, la tabella elenca i messaggi indicandone la funzione ed il tempo di registrazione disponibile per ognuno di essi.

È possibile registrare solo i messaggi che interessano, ed è possibile cancellare e quindi variare il messaggio desiderato. Nel ciclo di allarme di ogni ingresso viene inoltrato il messaggio a lui abbinato più il messaggio comune, i messaggi vengono riprodotti per 2 o 4 volte sulla base di quanto programmato nel menù "Programmazione numeri".

### Elenco dei messaggi registrabili

Nome messaggio	Descrizione messaggio	Tempo registrazione
Mes 01 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 1	xx secondi
Mes 02 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 2	xx secondi
Mes 03 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 3	xx secondi
Mes 04 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 4	xx secondi
Mes 05 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 5	xx secondi
Mes 06 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 6	xx secondi
Mes 07 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 7	xx secondi
Mes 08 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 8	xx secondi
Mes 09 Comune	Messaggio di allarme comune (indirizzo impianto)	xx secondi
Mes 10 Entrante	Messaggio del risponditore telefonico	xx secondi
Mes 11 -ON-	Messaggio di segnalazione ON impianto	xx secondi
Mes 12 -OFF-	Messaggio di segnalazione OFF impianto	xx secondi
Mes 13 Aperture	Messaggio di segnalazione di ingressi aperti	xx secondi
Mes 14 Prg1 On	Messaggio di segnalazione ON programma 1	xx secondi
Mes 15 Prg1 Off	Messaggio di segnalazione OFF programma 1	xx secondi
Mes 16 Prg2 On	Messaggio di segnalazione ON programma 2	xx secondi
Mes 17 Prg2 Off	Messaggio di segnalazione OFF programma 2	xx secondi
Mes 18 Prg3 On	Messaggio di segnalazione ON programma 3	xx secondi
Mes 19 Prg3 Off	Messaggio di segnalazione OFF programma 3	xx secondi

**Menu Tecnico**

◀ **Messag. Vocali** ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente

Per accedere al menù

Mes ◀01▶ (Ch.1)

Scegli il messaggio

Per accedere al messaggio

**Assoc. Codice 01**

1 2 3

Scegli i programmi a cui abbinare il codice. Il numero visualizzato indica che il codice è abbinato al programma. Per abbinare o disabbinare i programmi usa i tasti numerici



Convalida e procedi al parametro successivo

**Codice Ch. 01**

◀ **Ciclica** **NO** ▶▶

Scegliendo SI i programmi associati vengono inseriti in modo ciclico (come sequenza di tutte le combinazioni logiche).



Convalida e procedi al parametro successivo

N.B. Scegliendo SI la chiave gestisce le zone (inserimento combinato di più gruppi zona)

**Codice Ch. 01**

◀ **A Sequenza** **NO** ▶▶

Scegliendo SI i programmi associati vengono inseriti dalla chiave in sequenza, uno per volta.



Convalida e procedi al parametro successivo

N.B. Scegliendo SI la chiave gestisce programmi e inserisce sempre e solo un programma per volta

**Codice Ch. 01**

◀ **Progr.Gong** **NO** ▶▶

Abbina il codice al programma Gong. Scegli SI per abbinare il codice. Scegli No per non abbinare il codice.



Convalida e procedi al parametro successivo

## Periferici espansioni seriali di ingressi - uscite

È possibile espandere gli ingressi filari della centrale aggiungendo fino a 3 espansioni. Le espansioni si collegano sulla linea seriale RS485, la centrale riconosce le espansioni collegate tramite i Dip-switch di indirizzo, l'indirizzo della scheda determina la numerazione progressiva degli ingressi della scheda espansione. Ogni scheda di espansione è dotata di 8 ingressi filari e di 6 uscite. Il menu fornisce l'indicazione della connessione delle schede d'espansione ingressi/uscite. Inoltre il menù consente la programmazione delle 6 uscite presenti su ogni scheda, la programmazione delle uscite consiste nella scelta di quale uscita di centrale clonare. L'uscita clonata ripete il comportamento dell'uscita di centrale scelta.

Periferici I/O- Tabella parametri programmabili		
Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Periferico 1 (2,3)	Visualizza lo stato del collegamento "Connesso" o Non connesso"	Scelta periferico
U1 -> Uscita 0	Uscita U1 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8
U2 -> Uscita 0	Uscita U2 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8
U4-> Uscita 0	Uscita U3 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8
U5 -> Uscita 0	Uscita U4 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8
U6 -> Uscita 0	Uscita U5 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8
Ubl -> Uscita 0	Uscita Ubl scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8

### Menu Tecnico ◀ Periferici I/O ▶

Per accedere al menù

### ◀ Periferico 01 ▶ Connesso

Scegli il periferico con i tasti freccia oppure seleziona direttamente il periferico con i tasti numerici

Attenzione nel caso in cui il periferico relativo all'indirizzo visualizzato non fosse collegato il display visualizza la scritta "Non Connesso"

Per accedere al periferico selezionato

### Periferico 01 ◀ U1-> Uscita 0 ▶

Viene visualizzata la prima Uscita del periferico. Utilizza i tasti freccia o i tasti numerici per scegliere l'uscita che si vuole clonare.

Attenzione Uscita 0 significa che l'uscita non è abilitata

Scegli l'uscita successiva o precedente

Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite  
Per uscire dalla programmazione del periferico

Ripeti le stesse operazioni per gli altri Periferici, poi uscire dal menu premi

### Sequenze Dtmf ◀ Prg.P1 On ▶

Viene proposto il primo evento. Scegli l'evento con i tasti freccia

Per conoscere l'elenco degli eventi consulta la tabella "Elenco degli eventi selezionabili"

Accedi all'evento digitando

### Numeri da 1 a 8 - - - - -

Viene visualizzato l'abbinamento dei numeri di rubrica telefonica con indice da 1 a 8

Attenzione il numero visualizzato indica che il numero telefonico relativo è abbinato all'evento

Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i numeri telefonici all'evento

Convalida gli abbinamenti digitando

### Numeri da 9 a 16 - - - - -

Viene visualizzato l'abbinamento dei numeri di rubrica telefonica con indice da 9 a 16

Attenzione il numero visualizzato indica che il numero telefonico relativo è abbinato all'evento

Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i numeri telefonici all'evento

Convalida gli abbinamenti digitando

### Sequenze Dtmf ◀ Prg.P1 Off ▶

Viene proposto l'evento successivo.

Ripeti le stesse operazioni per abbinare i numeri di rubrica ed i messaggi agli eventi desiderati



Al completamento degli abbinamenti Eventi-Numeri esci dal menù digitando




Attenzione questo menù riguarda la messaggistica in formato digitale da inviare agli istituti di vigilanza, quindi se l'impianto non è collegato ad un istituto di vigilanza privata la programmazione del menù non è necessaria.

Con il menù "Sequenze DTMF" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'evento viene inviata una stringa di dati in formato digitale.

## Telefonia ◀ Sequenze Dtmf ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente  

Per accedere al menù 

## Sequenze Dtmf ◀ Assoc. Tutti NO ▶

La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica  
Con NO associ agli eventi numeri e messaggio in modo selettivo  
Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme





## Sequenze Dtmf ◀ Fino a Num. 00 ▶

**ASSOCIA A TUTTI SI**  
Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi. È possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme invia una chiamata in formato digitale ai numeri 1, 2, 3, e 4

## Sequenze Dtmf ◀ Selettivo ▶

**ASSOCIA A TUTTI NO**  
Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chiamare


Elenco degli eventi selezionabili		Abbinamenti	
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio
Prg. P1 On	Accensione del programma 1	Da 1 a 16	Automatico
Prg. P1 Off	Spegnimento del programma 1	Da 1 a 16	Automatico
Prg. P2 On	Accensione del programma 2	Da 1 a 16	Automatico
Prg. P2 Off	Spegnimento del programma 2	Da 1 a 16	Automatico
Prg. P3 On	Accensione del programma 3	Da 1 a 16	Automatico
Prg. P3 Off	Spegnimento del programma 3	Da 1 a 16	Automatico
Imp. Acceso	Accensione impianto (qualsiasi programma ON)	Da 1 a 16	Automatico
Imp. Spento	Spegnimento Impianto (impianto completamente spento)	Da 1 a 16	Automatico
Allarme P1	Allarme del programma 1	Da 1 a 16	Automatico
Allarme P2	Allarme del programma 2	Da 1 a 16	Automatico
Allarme P3	Allarme del programma 3	Da 1 a 16	Automatico
Allarme Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	Automatico
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	Automatico
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	Automatico
			
Ingresso 64	Allarme ingresso 64	Da 1 a 16	Automatico

Il menù Attivatori permette di abbinare ad ogni attivatore i programmi che l'attivatore può comandare. È possibile collegare fino a 8 dispositivi di attivazione. I dispositivi di attivazione si collegano sulla linea seriale RS485, la centrale riconosce i dispositivi di attivazione collegati tramite i Dip-switch di indirizzo.






Attenzione al sistema è possibile collegare solo una tastiera, la tastiera deve avere l'indirizzo 1, gli altri attivatori sono dispositivi di inserimento per chiavi RFID, se al sistema non si collega la tastiera è possibile collegare fino ad 8 dispositivi di inserimento per chiavi RFID.

Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Attivatore 1 (2..8)	Visualizza lo stato del collegamento "Connesso" o Non connesso"	Scelta periferico
Associazione	Associa i programmi 1, 2, 3 all'attivatore	1 2 3


## Menu Tecnico ◀ Attivatori ▶

Per accedere al menù 





## ◀ Attivatore 01 ▶ Connesso

Scegli l'attivatore con i tasti freccia    
Oppure seleziona direttamente l'attivatore con i tasti numerici   


Attenzione nel caso in cui l'attivatore relativo all'indirizzo visualizzato non fosse collegato il display visualizza la scritta "Non Connesso"

Per accedere all'attivatore selezionato 



## Associaz. Att.01 1 2 3



Vengono visualizzati i programmi abbinati all'attivatore. Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i programmi    

Attenzione il numero visualizzato indica che il programma relativo è abbinato

Convalida la programmazione 

## ◀ Attivatore 02 ▶ Connesso

Ripeti le stesse operazioni per la programmazione degli altri attivatori  




Per uscire dalla programmazione degli attivatori premi  

La centrale può memorizzare 16 radiocomandi. I radiocomandi sono dotati di 4 tasti ad ogni tasto è possibile attribuire una funzione singola o multipla, con i radiocomandi si possono attivare e disattivare i programmi, è anche possibile comandare direttamente le uscite e/o gli ingressi della centrale.





**Radiocomandi - Tabella parametri programmabili**

Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Nome radiocom.	Descrizione alfanumerica nome del radiocomando	16 caratteri
Memorizz.?	Memorizzazione del codice del radiocomando	SI o NO
Ciclica	Scelta della modalità di funzionamento Ciclica	SI o NO
A Sequenza	Scelta della modalità di funzionamento a Sequenza	SI o NO
Progr. Gong	Abilita il radiocomando a comandare il programma Gong	SI o NO
Associaz. Puls.1	Associa al pulsante 1 i programmi di attivazione centrale	1 - 2 - 3
Associaz. Puls.2	Associa al pulsante 2 i programmi di attivazione centrale	1 - 2 - 3
Associaz. Puls.3	Associa al pulsante 3 i programmi di attivazione centrale	1 - 2 - 3
Associaz. Puls.4	Associa al pulsante 4 i programmi di attivazione centrale	1 - 2 - 3
Puls.1 -> Out 0	Associa al pulsante 1 una delle 8 uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita
Puls.2 -> Out 0	Associa al pulsante 2 una delle 8 uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita
Puls.3 -> Out 0	Associa al pulsante 3 una delle 8 uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita
Puls.4 -> Out 0	Associa al pulsante 4 una delle 8 uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita
Puls.1 -> In.00	Associa al pulsante 1 uno degli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso
Puls.2 -> In.00	Associa al pulsante 2 uno degli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso
Puls.3 -> In.00	Associa al pulsante 3 uno degli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso
Puls.4 -> In.00	Associa al pulsante 4 uno degli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso

**Menu Tecnico**  
Radiocomandi





Per selezionare il menù successivo o precedente    
Per accedere al menù 

**Radiocomando 01**  
Radiocomando 01




Scegli il radiocomando con i tasti freccia.    
Oppure selezionalo direttamente con i tasti numerici  

Descrizione alfanumerica - La seconda riga del display visualizza la descrizione alfanumerica (nome) del radiocomando per cambiare la descrizione alfanumerica consulta il paragrafo "Descrizioni alfanumeriche"

**Radiocomando 01**  
Memorizz.? NO




Per accedere alla programmazione del radiocomando visualizzato premi   
Memorizzazione del codice radiocomando per memorizzare il codice seleziona SI    
Attenzione è possibile proseguire nella programmazione dei parametri e memorizzare il radiocomando in seguito  
Convalida e procedi al parametro successivo 

**Sequenze Fonia**  
Prg.P1 On

Viene proposto il primo evento. Scegli l'evento con i tasti freccia    
Per conoscere l'elenco degli eventi consulta la tabella "Elenco degli eventi selezionabili"  
Accedi all'evento digitando 




**Numeri da 1 a 8**  
- - - - -

Attenzione il numero visualizzato indica che il numero telefonico relativo è abbinato all'evento

Viene visualizzato l'abbinamento dei numeri di rubrica telefonica con indice da 1 a 8  
Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i numeri telefonici all'evento    
Convalida gli abbinamenti digitando 




**Numeri da 9 a 16**  
- - - - -

Attenzione il numero visualizzato indica che il numero telefonico relativo è abbinato all'evento

Viene visualizzato l'abbinamento dei numeri di rubrica telefonica con indice da 9 a 16  
Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i numeri telefonici all'evento    
Convalida gli abbinamenti digitando 

**Numeri da 9 a 16**  
Messaggio 00

Attenzione il numero visualizzato indica il numero del messaggio relativo abbinato all'evento

Viene visualizzato l'abbinamento dell'evento al messaggio in fonia  
Scegli il messaggio da abbinare all'evento utilizzando i tasti freccia    
Convalida l'abbinamento digitando 


**Sequenze Fonia**  
Prg.P1 Off


Viene proposto l'evento successivo.  
Ripeti le stesse operazioni per abbinare i numeri di rubrica ed i messaggi agli eventi desiderati

Al completamento degli abbinamenti Eventi-Numeri-Messaggi esci dal menù digitando  

Con il menù "Sequenze fonia" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'ingresso viene inviato il messaggio in fonia abbinato. Ad ogni evento è possibile abbinare fino a 16 recapiti telefonici, i numeri telefonici abbinati saranno chiamati in caso d'allarme in sequenza progressiva, partendo dal numero con l'indice numerico più basso.

**Telefonia**  
◀ Sequenze Fonia ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente 

Per accedere al menù 

**Sequenze Fonia**  
◀ Assoc. Tutti NO ▶

La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica  
Con NO associ agli eventi numeri e messaggio in modo selettivo  
Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme

**Sequenze Fonia**  
◀ Fino a Num. 00 ▶

**ASSOCIA A TUTTI SI**  
Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi. È possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme chiama i numeri 1, 2, 3, e 4


**Sequenze Fonia**  
◀ Selettivo ▶

**ASSOCIA A TUTTI NO**  
Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chiamare ed il messaggio da inviare


Elenco degli eventi selezionabili		Abbinamenti	
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio
Prg. P1 On	Accensione del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P1 Off	Spegnimento del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P2 On	Accensione del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P2 Off	Spegnimento del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P3 On	Accensione del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P3 Off	Spegnimento del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Imp. Acceso	Accensione impianto (qualsiasi programma ON)	Da 1 a 16	1 a scelta
Imp. Spento	Spegnimento Impianto (impianto completamente spento)	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P1	Allarme del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P2	Allarme del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P3	Allarme del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	1 a scelta
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	1 a scelta
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	1 a scelta
Ingresso 64	Allarme ingresso 64	Da 1 a 16	1 a scelta

**Azionare il Dispositivo**


Premi un tasto del radiocomando dal quale vuoi apprendere il codice la memorizzazione del codice è confermata dal display che visualizza "Dispositivo memorizzato"

Seleziona il parametro successivo 


**Radiocomando 01**  
◀ Ciclica NO ▶

Scegliendo SI i programmi associati vengono inseriti in modo ciclico (come sequenza di tutte le combinazioni logiche) 


N.B. Con SI il radiocomando gestisce le zone (inserimento combinato di più gruppi zona

Convalida e procedi al parametro successivo 


**Radiocomando 01**  
◀ A Sequenza NO ▶


Scegliendo SI i programmi associati vengono inseriti dal radiocomando in sequenza, uno per volta 

N.B. Con SI il radiocomando gestisce programmi e inserisce sempre e solo un programma per volta


Convalida e procedi al parametro successivo 

**Radiocomando 01**  
◀ Progr.Gong NO ▶


Abbina il radiocomando al programma Gong Scegli SI per abbinare il radiocomando Scegli No per non abbinare il radiocomando 

Convalida e procedi al parametro successivo 

**Associaz. Puls. 1**  
1 2 3


Associa i programmi che vuoi comandare con il Pulsante 1 Utilizza i tasti numerici per abbinare o no i programmi 

Attenzione il numero visualizzato indica che il programma relativo è abbinato

Seleziona il parametro successivo 

**Associaz. Puls. 2**  
1 2 3

La programmazione procede con le videate di associazione ai programmi dei pulsanti 2, 3 e 4. Procedi nella programmazione utilizzando la stessa procedura illustrata per il pulsante 1

Seleziona il parametro successivo 

**Radiocomando 01**

◀ Puls.1--&gt;Out 0 ▶▶

Attenzione "Out 0" indica che nessuna uscita è abbinata

Il tasto del radiocomando può comandare una uscita. Per associare una uscita al pulsante 1 utilizza i tasti



Seleziona il parametro successivo

**Radiocomando 01**

◀ Puls.2--&gt;Out 0 ▶▶

La programmazione procede con le videate di associazione alle uscite dei pulsanti 2, 3 e 4. Procedi nella programmazione utilizzando la stessa procedura illustrata per il pulsante 1

Seleziona il parametro successivo

**Radiocomando 01**

◀ Puls.1--&gt;In. 00 ▶▶

Attenzione "In.00" indica che nessun ingresso è abbinato

Il tasto del radiocomando può simulare un ingresso. Per associare un ingresso al pulsante 1 usa i tasti



Seleziona il parametro successivo

**Radiocomando 01**

◀ Puls.2--&gt;In. 00 ▶▶

La programmazione procede con le videate di associazione agli ingressi dei pulsanti 2, 3 e 4. Procedi nella programmazione utilizzando la stessa procedura illustrata per il pulsante 1

La programmazione del radiocomando è completata convalida ed esci con il tasto

**Radiocomando 02**

◀ Radiocomando 02 ▶▶

Programma gli altri radiocomandi utilizzando la stessa procedura



Per uscire dalla programmazione dei radiocomandi premi



Num.1 33367899

88 .....

Scrivi il numero e convalidalo digitando



N. Test ◀▶

Seleziona un altro numero digitando

**Chiamate di prova**

All'interno del menù numeri telefonici è possibile verificare il funzionamento del combinatore effettuando chiamate di prova ai numeri programmati, la prova può essere effettuata in fonia o con messaggi SMS. Per effettuare la prova scegli un numero e visualizzalo, quindi per effettuare il test in fonia premi il tasto asterisco il combinatore automaticamente effettua la chiamata di allarme al numero visualizzato, la telefonata è udibile in viva voce. Per effettuare il test di ricezione di un messaggio SMS, premi il tasto cancelletto il combinatore automaticamente invia al numero visualizzato un messaggio telefonico di test.

Numero ◀03▶

Scegli il numero su cui vuoi effettuare il test con i tasti



Accedi al numero digitando



Num.3 33367899

88 .....

Per la chiamata di prova in Fonia digita



Per l'invio del messaggio SMS digita



\*\* Test In \*\*

\*\* Corso \*\*

Per interrompere la chiamata digita



Num.3 33367899


88 .....


Per uscire dal numero visualizzato digita




## Menu Tecnico


◀ Numeri Telef. ▶

Per selezionare il menù successivo o precedente 



Per accedere al menù 

Numero ◀ 01 ▶

Per scegliere il numero 



Per accedere al numero 

Num.1 .....

Si visualizza il numero programmato o i tratti se la locazione e' libera.   
Per cancellare il numero o i tratti 


Num.1 33367899

8823 .....

Scrivi il numero con i tasti numerici   
Per correggere errori di digitazione (cancella l'ultima cifra scritta) 

Num.1 33367899

88 .....

Completa la compilazione del numero e convalidalo digitando 

Numero ◀ 02 ▶

Si visualizza il numero successivo. Utilizzare la stessa procedura per programmare i restanti numeri


## Numeri Speciali


Al termine della programmazione dei numeri da 1 a 16, che vengono utilizzati per inoltrare gli allarmi, viene proposta la memorizzazione dei numeri speciali: numero Test.

### Numero Test


Il numero "Test" permette all'utente di testare il funzionamento del combinatore. Senza che sia necessario accedere al menu' di programmazione, il test si attiva semplicemente, digitando il tasto asterisco il combinatore effettua la chiamata di test funzionale, la telefonata è udibile in viva voce.

N. Test ◀ ▶

Seleziona il numero "Test" 

Accedi al numero digitando 

N. test .....

Si visualizza il numero test o i trattini. Per accedere alla sua programmazione 


Menù programmazione uscite. La centrale dispone di 8 uscite logiche completamente programmabili, la programmazione delle 8 uscite logiche si riflette sulle 5 uscite fisiche disponibili sulla scheda della centrale e sulle 7 uscite fisiche disponibili sui moduli di espansione delle espansioni seriali. Le uscite fisiche della scheda centrale sono denominate: Uscita A (uscita relè) - Uscita B (open collector) - Uscita C (open collector) - Uscita Monitor (open collector) - Uscita Blocco (open collector). Le uscite fisiche dei moduli di espansione sono tutte open collector e sono denominate: U1, U2, U3, U4, U5, U6 e Ubl. Tutte le uscite sono specializzabili, le varie specializzazioni sono illustrate nella tabella "Uscite - Tabella delle specializzazioni" la tabella indica le specializzazioni le funzioni relative precisando il tipo di uscita.

Tabella Uscite

Uscita logica nome di programmazione	Uscita fisica nome e numero morsetto di centrale	Uscita clonabile su espansioni seriali
A (01) Allarme	Morsetti: NO (20) - C (21) - NC (22)	A scelta tra U1---U6
B (02) Allarme	Morsetto: UB (24)	A scelta tra U1---U6
C (03) Allarme	Morsetto: UC (25)	A scelta tra U1---U6
D (04) Allarme	-----	➔ A scelta tra U1---U6
E (05) Allarme	-----	➔ A scelta tra U1---U6
BL (06) Blocco	Morsetto BL (4) - (11) -(19)	A scelta tra U1---U6
MON (07) Monitor	Morsetto: MON (23)	A scelta tra U1---U6
X (08)	-----	➔ A scelta tra U1---U6



## Menu Tecnico


◀ Setup Uscite ▶

Per accedere al menù 

◀ Uscita A (01) ▶


Tipo: Allarme

Scegli l'uscita con i tasti freccia   
Oppure seleziona direttamente l'uscita con i tasti numerici 

Per accedere all'uscita selezionata 

Tipo: Allarme


◀ Tipo: Allarme ▶

Viene visualizzata la prima Uscita di centrale. Utilizza i tasti freccia   
per cambiare la specializzazione


Accedi alla programmazione dell'uscita 

Associaz. a Progr.

1 2 3



Abbina i programmi all'uscita utilizza i tasti numerici per abbinare o no i programmi 



Attenzione il numero visualizzato indica che il programma relativo è abbinato

Seleziona il parametro successivo 

**Tipo:Allarme**  
**◀ Tempo 000 sec ▶**



N.B. Tempo da 000 a 255 sec



Programma il tempo di Allarme, imposta il tempo con i tasti freccia o con i tasti numerici  

Seleziona il parametro successivo  



**Tipo:Allarme**  
**◀ Ritar: 00 sec ▶**



N.B. Tempo da 00 a 90  
 Tempo 00 = uscita istantanea

Programma il tempo di ritardo alla commutazione dell'uscita, imposta il tempo con i tasti freccia o con i tasti numerici  



Seleziona il parametro successivo  



**Tipo:Allarme**  
**◀ All. 24H NO ▶**

Segnalazione di Allarme manomissione  
 Scegli NO per segnalare Manomissione solo se la centrale ha dei programmi attivi  
 Scegli Si per segnalare Manomissione sempre con i programmi attivi o disattivi  

Seleziona il parametro successivo  



**Tipo:Allarme**  
**◀ Pol.Negata SI ▶**

Inverte la polarità (stato) dell'uscita  
 Scegli NO per non invertire la polarità  
 Scegli Si per invertire la polarità  

Seleziona il parametro successivo  





**Tipo:Allarme**  
**◀ A/Escl. Usc. 8 ▶**



N.B.A/Escl. da 0 a 8  
 A/Escl. = 0 uscita sempre attiva

Programmazione del numero massimo dei cicli di allarme per sessione di funzionamento prima dell'autoesclusione da 0 a 8  

Convalida la programmazione con  

**◀ Uscita B (02) ▶**  
**Tipo: Allarme**

Scegli l'uscita con i tasti freccia    
 Oppure seleziona direttamente l'uscita con i tasti numerici  

Per accedere all'uscita selezionata  


Il menù telefonia consente la programmazione di tutti i parametri di funzionamento telefonico

Telefonia - Tabella parametri programmabili		
Nome parametro	Descrizione funzione	Programm.
Numeri Telef.	Rubrica num. telefonici + e Test	16+1 numeri
Sequenze Fonia	Programmazione sequenza di chiamata per allarmi in fonia	Numeri x Fonia
Sequenze Dtmf	Programmazione sequenza di chiamata Dtmf (istituti di vigilanza)	Numeri x Dtmf
Messag. Vocali	Registrazione/memorizzazione dei messaggi vocali (fonia)	19 messaggi
Varie Telefon.	Program. Test orario, Intervallo chiamata presenza in vita ecc.	SI/NO-Ora/data



## Numeri telefonici

Il menu "Numeri Telefonici" e' la rubrica del combinatore, in essa vengono memorizzati i numeri telefonici che il combinatore chiama per segnalare gli allarmi. E' possibile memorizzare fino a 16 numeri, ognuno composto da massimo 24 caratteri. Oltre ai 16 recapiti telefonici e' possibile memorizzare il numero "Test" con il quale l'utente potra' in ogni momento con una semplice operazione (digitazione per 3 sec. del tasto asterisco o cancelletto) effettuare una prova funzionale in viva voce del combinatore o inviare un messaggio SMS. Nella compilazione dei numeri telefonici e' possibile utilizzare il set di caratteri speciali, i caratteri devono essere introdotti in testa al numero (prima delle cifre) e' possibile introdurre, piu' caratteri speciali, (un carattere per ogni specializzazione desiderata) in qualsiasi ordine (non necessariamente alfabetico) I caratteri speciali hanno la funzione di specializzare il numero telefonico a funzioni o comportamenti particolari, vedi la tabella caratteri speciali.



Tabella caratteri speciali		Solo x numeri
,	Introduce una pausa breve nella selezione	
P	Introduce una pausa lunga nella selezione	
-	Elimina il controllo tono di linea prima della selezione	
+	Introduce il controllo tono di linea all'interno della selezione	
X	Elimina il controllo alla risposta	
R	Aumenta il numero di tentativi di chiamata al numero da 3 a 6 tentativi	
M	Aumenta la ripetizione del messaggio di allarme fonico da 2 a 4 volte	
Z	Abilita il numero a dialogare/interagire col combinatore tramite toni DTMF	
K	Abilita il numero alla funzione numero chiave	
V	Abilita il numero della vigilanza alla ricezione di presenza in vita	Vigilanza

Per inserire i caratteri speciali nella compilazione del numero, utilizzare il tasto freccia su premendolo piu' volte fino a visualizzare il carattere speciale desiderato 





**Passwords**  
◀ Cod. Periferica ▶

Il display visualizza Codice Periferica per visualizzare o variare il codice digita   
Il codice consente agli istituti di vigilanza l'identificazione della centrale



**Passwords**  
Codice 9999



Si visualizza il codice, per procedere visualizzare la voce successiva digita 

**Passwords**  
Codice .....





Per cambiare il codice digita   
Scrivi il nuovo codice (max. 7 caratteri) per correggere errori di digitazione digita 

**Passwords**  
Codice 223 ....



Per convalidare il nuovo codice digita 

La programmazione del menù "Password" è terminata per uscire dal menù, digita 

**Tipo:Allarme**  
◀ Tipo:Allarme ▶

Per cambiare la specializzazione dell'uscita utilizza i tasti freccia 

Scegli la specializzazione consultando la tabella "Tabella delle specializzazioni"

Accedi alla programmazione dell'uscita 

Uscite - Tabella delle specializzazioni		
Specializzazione	Descrizione funzione	Tipo uscita
Allarme	Uscita allarme generale	Allarme
Telecomando	Uscita telecomando gestibile da telefono	Comando
Segue ingresso	L'uscita segue lo stato dell'ingresso	Allarme
Rapina	Uscita di allarme rapina	Allarme
Guasto	Uscita di segnalazione guasto	Segnalazione
Manutenzione	Uscita di segnalazione richiesta manutenzione	Segnalazione
Crono	Uscita di test Commuta in modo continuativo 1 sec. ON 1 sec. OFF	Test
24H	Uscita di allarme manomissione (24H)	Allarme
In. aperti	Uscita di segnalazione ingressi aperti	Segnalazione
Memoria	Uscita di segnalazione memoria di allarme	Segnalazione
Monitor	Uscita di allarme monitor	Allarme
Blocco	Uscita blocco (abilitazione ingressi)	Abilitazione

Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite, poi esci dal menu digitando 

## 7 - Varie Centrale



NEXTec



Il menù varie centrale consente la programmazione del tempo di uscita generale valido per tutti gli ingressi (ritardo generale di attivazione). La programmazione del blocco inserimento per ingressi aperti. La programmazione dell'abilitazione del suono. L'abilitazione dell'uscita monitor per la segnalazione di preallarme per gli ingressi ritardati durante il ritardo di ingresso.

Varie Centrale - Tabella parametri programmabili		
Nome menù	Descrizione funzione	Programm.
Tempo Usc.	Programmazione del tempo di uscita ritardo all'attivazione generale	Da 0 a 60 sec.
Bloc./Ins	Programmazione del blocco all'inserimento per ingressi aperti	SI o NO
Ab. Suono	Programmazione del tipo di abilitazione suono	Da 0 a 3
Preal.>Umo	Program. segnalazione monitor per preallarme ingressi ritardati	SI o NO

### Menu Tecnico



◀ Tempo Usc. 00 ▶



Programmazione del tempo di uscita imposta il tempo con i tasti freccia o con i tasti numerici  

Seleziona il parametro successivo  

### Menu Tecnico



◀ Bloc./Ins NO ▶

Programmazione del blocco inserimento per ingressi aperti  
Scegli NO per non bloccare l'inserimento    
Scegli SI per bloccare l'inserimento



Seleziona il parametro successivo  

### Menu Tecnico

◀ Ab. Suono 1 ▶



Programma l'abilitazione suono per ON/OFF impianto    
0 = nessuna segnalazione  
1 = Beep per ON/OFF impianto  
2 = Play messaggi vocali registrati  
3 = Beep + messaggi vocali



N.B. i messaggi vocali si registrano nel menù > Telefonia > Messaggi vocali > Messaggio per ON e per OFF

Seleziona il parametro successivo  

### Menu Tecnico

◀ Preal.>Umo NO ▶

Abilitazione dell'uscita Monitor alla segnalazione di preallarme per gli ingressi ritardati    
Scegli NO per non abilitare la segnalazione  
Scegli SI per abilitare la segnalazione

La programmazione del menù "Varie Centrale" è completa per uscire dal menù digita  

## 8 - Passwords



NEXTec



Menù di programmazione dei codici: accesso alla programmazione, utente, telecomandi. La tabella illustra le funzioni delle password programmabili.

Password - Tabella funzioni	
Password	Descrizione funzione
Tecnica	Consente di accedere a tutti i menù di programmazione della centrale
Utente	Consente di accedere ai menù di programmazione riservati all'utente. Consente di interrompere il ciclo di allarme (digitando il codice sulla tastiera)
Cod. Periferica	Codice impianto, utilizzato come identificativo nelle chiamate digitali alla vigilanza Codice con cui comandare il telecomando 2 (digitando il codice sulla tastiera)

### Menu Tecnico



◀ Passwords ▶


Per selezionare il menù successivo o precedente  



Per accedere al menù  

### Passwords

◀ Passw. Tecnica ▶

Si visualizza la password, per procedere e visualizzare la voce successiva digita  

Per accedere alla password digita  



Per cancellare la password digita  



### Passwords

Codice 0

### Passw. Tecnica

Codice 0 .....

Scrivi il nuovo codice (max. 7 caratteri) per correggere errori di digitazione digita  

Per convalidare il nuovo codice digita  

### Passwords

◀ Passw. Utente ▶

Si visualizza la password Utente, programma la password con la stessa procedura usata per la password Tecnica

Oppure procedi nella programmazione del menù 