

TO. 05/07/2012

Comandi SMS.

Nome file : Comandi SMS.

Gli SMS gestiti in ingresso dalla centrale devono essere compilati con un qualsiasi codice chiave.

Di seguito l'elenco dei comandi, nella sintassi dei comandi "12345" rappresenta un codice chiave, le virgolette non fanno parte del comando.

SMS per il comando delle uscite.

- "12345.U01.1" L'uscita viene attivata.
- "12345.U01.0" L'uscita viene disattivata.
- "12345.U01.2" L'uscita effettua un impulso.
- "12345.U01.?" Interroga lo stato dell'uscita.

SMS per il comando degli ingressi.

- "12345.I01.?" Richiede lo stato dell'ingresso.
- "12345.I01.0" Esclude l'ingresso.
- "12345.I01.1" Include l'ingresso.

SMS per l'attivazione/disattivazione dei programmi.

- "12345.P1.ON" Attiva il programma P1.
- "12345.P1.OFF" Disattiva il programma P1.
- "12345.P2.ON" Attiva il programma P2.
- "12345.P2.OFF" Disattiva il programma P2.
- "12345.P3.ON" Attiva il programma P3.
- "12345.P3.OFF" Disattiva il programma P3.
- "12345.P12.ON" Attiva i programmi P1 e P2.
- "12345.P12.OFF" Disattiva i programmi P1 e P2.
- "12345.P13.ON" Attiva i programmi P1 e P3.
- "12345.P13.OFF" Disattiva i programmi P1 e P3.
- "12345.P23.ON" Attiva i programmi P2 e P3.
- "12345.P23.OFF" Disattiva i programmi P2 e P3.
- "12345.P123.ON" Attiva i programmi P1, P2 e P3.
- "12345.P123.OFF" Disattiva i programmi P1, P2 e P3.

- "12345.PALL.ON" Attiva i programmi P1, P2 e P3.
- "12345.PALL.OFF" Disattiva i programmi P1, P2 e P3.

SMS per impostare Ora e Data e Scadenza SIM.

- "12345.X0930.310512.310513" Imposta ora e data 09:30 del 31/05/12 e Scadenza SIM al 31/05/13.

SMS per cambiare un numero telefonico.

- "12345.N01.3391234567." Cambia il numero telefonico 1.

SMS per richiesta credito alla SIM della centrale.

- "12345.C" Restituisce credito e scadenza sim.

SMS per richiesta stato della centrale.

- "12345.S" Richiede lo stato della centrale.